

سیم بندی آیفونهای تصویری

<p>آلدو</p> <p>1- قرمز = صوت 2- آبی = منفی 3- قرمز = مثبت 4- سفید = تصویر</p>	<p>سیماران</p> <p>1- صوت 2- منفی 3- مثبت _ولتاژ منفی +ولتاژ مثبت زنگ -CAL - قفل L1 - قفل L2 -</p>
<p>کالیوز</p> <p>1- قرمز = صوت 2- آبی = منفی 3- زرد = مثبت 4- سفید = تصویر</p> <p>در سوکتهای پنج پین سیم شماره پنج برای زنگ میباشد.</p>	<p>کماکسی</p> <p>1- قرمز = صوت 2- آبی = منفی 3- زرد = مثبت 4- سفید = تصویر</p>
<p>تابا</p> <p>1- قهوه ای = تصویر 2- قرمز = مثبت 3- نارنجی = منفی 4- زرد = صوت</p> <p>در سوکتهای پنج پین سیم پنجم به زنگ وصل میشود.</p>	<p>تامر</p> <p>1- قرمز = صوت 2- آبی = منفی 3- زرد = مثبت 4- سفید = تصویر</p> <p>در سوکتهای پنج پین به این ترتیب است :</p> <p>1- مشکی = زنگ 2- قرمز = صوت 3- آبی = منفی 4- زرد = مثبت 5- سفید = تصویر</p>
<p>هیوندا</p> <p>1- سفید = صوت 2- زرد = مثبت 3- مشکی = منفی 4- قرمز = تصویر</p> <p>A- تصویر B- منفی C- مثبت D- صوت</p>	<p>سوزکی</p> <p>1- قرمز = صوت 2- آبی = منفی 3- زرد = مثبت 4- سفید = تصویر</p>
<p>الکتروپیک</p> <p>1- تصویر 2- مثبت 3- منفی 4- صوت B-زنگ</p> <p>@cctv_2020</p>	<p>کنوی</p> <p>1- قرمز = صوت 2- آبی = منفی 3- زرد = مثبت 4- سفید = تصویر</p>